



Deutsch

TINY AUDIO M8+

DAB+ ADAPTOR FOR HOME STEREO SYSTEMS
REMOTE WITH DISPLAY



BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bitte sorgfältig lesen vor der Nutzung -

Anschlüsse der Haupteinheit:

1. Micro USB Netzstecker
2. EIN/AUS Schalter
3. LINE OUT Anschluss
4. Teleskopantenne



Drahtlose Fernbedienung

1. **1** Taste
2. **2** Taste
3. **3** Taste
4. **4** Taste
5. **+** Taste
6. **-** Taste
7. **↶** Taste
8. **INFO** Taste
9. **M** Taste
10. OLED Display



Inbetriebnahme

1. Schließen Sie die M8+ Haupteinheit über den mitgelieferten Adapter am Strom an.
2. Verbinden Sie LINE OUT an der Haupteinheit (mit dem mitgelieferten Audio-Kabel) mit AUX IN an Ihrer Stereo-Anlage (Home-System).
3. Ziehen Sie die Teleskopantenne aus.
4. Schalten Sie die Einheit über den **EIN/AUS** Schalter ein.
5. Legen Sie 2 AA Batterien in die Fernbedienung.
6. Drücken Sie "**M**", um das Menü zu öffnen.
7. Wählen Sie "**Auto-Suche**" über die "**+/-**" Tasten. Bestätigen Sie mit "**M**".
Alle verfügbaren DAB+ Sender werden gesucht.
8. Nach Abschluß des Vorganges können Sie mit den "**+/-**" Tasten zwischen den Sendern wechseln.

Anschluss über FM Transmitter (falls kein AUX IN vorhanden)

1. Drücken Sie "**M**", um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie "**Transmitter Frequenz**" über die "**+/-**" Tasten. Bestätigen Sie mit "**M**".
3. Stellen Sie die gewünschte Frequenz (z.B. 87,5MHz) über die "**+/-**" Tasten ein.
Bestätigen Sie mit "**M**".
4. Wählen Sie die gleiche Frequenz (in diesem Fall 87,5 MHz) in Ihrem Home-System.

Lautstärke anpassen:

1. Drücken & halten Sie die “+” Taste bis “Lautstärke” angezeigt wird.
2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke über die “+/-” Tasten ein.

Mute (Stummschaltung):

1. Drücken & halten Sie die “-” Taste für Mute (Stumm).
2. Drücken & halten Sie die “-” Taste für Unmute (normal).

DAB+ Service Informationen

Während Sie DAB+ hören, werden folgende Service Informationen der Sender, soweit relevant, angezeigt. Drücken Sie hierzu die “INFO” Taste:

1. Sender Name
2. DAB+ Symbol
3. Uhrzeit
4. Signalstärke
5. FM Transmitter Frequenz/LINE OUT

DAB+ Favorit-Sender speichern:

1. Wählen Sie Ihren Sender.
2. Drücken & halten Sie eine der Tasten “1-4”, um den Sender zu speichern.
“Favorit gespeichert” wird angezeigt.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere der 4 Tasten (“1-4”)

Voreingestellte Sender abrufen:

1. Drücken Sie eine der Tasten “1-4”.
2. Der gespeicherte Sender wird abgespielt.

Voreingestellte Sender entfernen:

1. Drücken Sie “M”, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie “Alle Favoriten löschen” über die “+/-” Tasten. Bestätigen Sie mit “M”.

Sprache einstellen

1. Drücken Sie “M”, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie “Sprache” über die “+/-” Tasten. Bestätigen Sie mit “M”.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache über die “+/-” Tasten. Bestätigen Sie mit “M”.

Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie “M”, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie “Hintergrundbeleuchtung” über die “+/-” Tasten. Bestätigen Sie mit “M”.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung (“30Sek”, “20Sek”, “10Sek” oder “Immer An”) über die “+/-” Tasten. Bestätigen Sie mit “M”.

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

1. Drücken Sie **“M”**, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie **“Werkseinstellungen”** über die **“+/-”** Tasten. Bestätigen Sie mit **“M”**.

Software Version

1. Drücken Sie **“M”**, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie **“Version”** über die **“+/-”** Tasten. Bestätigen Sie mit **“M”**.

Zulassungen



Das Produkt ist CE-zertifiziert. Der Hersteller versichert, dieses Produkt nur konform zu den LVD-, EMC-, RED- und RoHS-Richtlinien in Verkehr zu bringen. Die Konformitätserklärung können Sie hier anfordern: ttmicro@bymorin.com

Entsorgung und Recycling



Durch eine umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es am Ende der Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Recycling von elektronischen Geräten ab.

* Informationen in diesem Manual können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

TINY AUDIO ist eine Marke der TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norwegen (Email: Support@ttmicro.no)